


Foutcode	Omschrijving storing
241 (in geheugen) 242 (actueel)	<u>Fout in werkgeheugen</u>

	<p><i>Algemeen:</i> Het werkgeheugen is het RAM geheugen waar gegevens worden weggeschreven van en naar het EEPROM geheugen van de SGI computer, hetgeen intern plaatsvindt.</p> <p><i>Voorwaarden bij storing "in geheugen":</i> De storing wordtesignaleerd na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitzetten van het contact en verlies van de communicatie. <p><i>EN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - weer aanzetten van het contact en herstel van de communicatie.
---	---

Controleer de constant **+12 Volt** voeding met contact uit en met op LPG draaiende motor op **pin 4H** van de SGI computer m.b.v. de SGI Break-out Box.

Herstel deze, indien nodig.

Controleer de geschakelde **+12 Volt** voeding met op LPG draaiende motor op **pin 2C** van de SGI computer m.b.v. de SGI Break-out Box.

Herstel deze, indien nodig.

Controleer de isolatie, de geleiding en eventuele overgangsweerstanden tussen:

SGI computer **pin 1G** → **Massa**

SGI computer **pin 1H** → **Massa**

SGI computer **pin 3B** → **Massa**

Herstel deze, indien nodig.

Indien alle gecontroleerde aansluitingen correct zijn, vervang NIET direct de SGI computer.

Voer de onderstaande werkzaamheden uit:


- Zet het contact aan en start de communicatie met de SGI computer.
- Wis de foutcodes van de SGI computer.
- Zet het contact af en wacht tot de communicatie met de SGI computer is onderbroken.
- Zet het contact aan en start de communicatie met de SGI computer.

Indien de storing nog steeds aanwezig is, voer deze procedure nogmaals uit.

Als na drie wispogingen de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met de Technische Dienst van uw leverancier.

NA REPARATIE

Neem eventuele andere storingen in behandeling.
Wis de foutcodes uit het geheugen van de SGI computer.
Maak een proefrit en overtuig u ervan dat de storing is verholpen.



Diagnosehandleiding SGI, type 2